

Lara

LED Wand- und Deckenleuchte



Treffen Sie Lara Anpassungsfähig, belastbar und nahezu unverwüstlich

- 800 lm LED (Ersatz für 1 x 18 W Kompaktleuchtstofflampe), 1200 lm LED und 2000 lm LED (Ersatz für 1 x bzw. 2 x 26 W Kompaktleuchtstofflampe)
- Gefrosteter Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtwirkung und visuellen Komfort
- Schutzart IP65 für den geschützten Außenbereich
- Robustes Gehäuse – schlagzäh IK08
- Optionales Zubehör in 4 Designs (Dekoring, Visier, Rastervisier und Raster) und 3 Farben (schwarz, weiß und silber)
- 2 Farben: weiß (RAL 9003) und schwarz (RAL 9011)
- Optional: Integrierter Bewegungs- oder Dämmerungssensor maximiert die Energieersparnis



800, 1200 und 2000 Lumen, bis zu 100 lm/W



50 000 Stunden Lebensdauer



Bis zu 70 % Energieersparnis im Vergleich zu Kompaktleuchtstofflampen



250, 300 mm und 330 mm Durchmesser



3 Stunden Notlicht-Versionen verfügbar



Optional mit integriertem Bewegungs- oder Dämmerungssensor

Ideal für...



Flure



Eingangsbereiche






Durchgänge und Unterführungen



Treppenhäuser

Lichtquelle

- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) und 800 lm (10 W), bis zu 100 lm/W
- 50 000 Stunden Lebensdauer (L70)
- Farbwiedergabe Ra80
- Farbortoleranz MacAdam (initial): 4



Ring BLK



Ring WH




Ring SIL



Visier



Rastervisier



Raster


Lichtverteilungskurve

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50 % DLOR: 50 % LOR: 100 %



90lm/W



Installation/Montage

- Wand- oder Deckenmontage
- Schnelle und einfache Installation

Material/Ausführung

Gehäuse: Polycarbonat
Diffusor: Polycarbonat

Integrierter Dämmerungs- oder Bewegungssensor

Entscheiden Sie sich für LARA mit integriertem Dämmerungssensor und sie wird von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang leuchten.
(Operation level: ca. 20 lux EIN, ca. 30 lux AUS).

Wählen Sie LARA mit integriertem Bewegungssensor, wird sie sich einschalten, sobald sie Anwesenheit erkennt. Stellen Sie den Erfassungsbereich sowie die Nachlaufzeit nach Ihren Bedürfnissen ein. Aktivieren Sie den Dämmerungssensor für das Einschalten bei Helligkeitswerten zwischen 2 und 50 Lux (am Sensor).

Spezifikation

- Schutzklasse II
- IP65
- IK08
- ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät

www.thorn-eco.com

Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.1	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.1	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 Ring	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 Ring	1.6	96630393		
★ LARA LED 330 1900 840	1.3	96629752		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS	1.3	96629754		
★ LARA LED 330 1900 840 E3	1.4	96629755		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS E3	1.4	96629756		
★ LARA LED 330 1900 830	1.3	96629753		
Zubehör				
LARA Ring SMALL 250	0.2	96666121	96666123	96630074 ★
LARA Ring LARGE 300	0.2	96666122	96666124	96630073 ★
LARA Ring X-LARGE 330	0.3	96630071 ★		96630072 ★
LARA Visier SMALL 250	0.2		96666125	
LARA Visier LARGE 300	0.3		96666126	
LARA Rastervisier SMALL 250	0.2		96666127	
LARA Rastervisier LARGE 300	0.3		96666128	
LARA Raster SMALL 250	0.2		96666129	
LARA Raster LARGE 300	0.3		96666130	
LARA Schrauben-Set für Vandalismusschutz				96628612

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor

BLK: schwarz; WH: weiß; SIL: silber

E3: 3 Stunden Notlicht-Version

PC: Dämmerungssensor

★ Neu, Verfügbar im Frühling 2018



5 Jahre Garantie