

Lara

Aplică LED IP65



Vă prezentăm aparatul de iluminat Lara

Echipat cu o varietate de accesorii, Lara este un aparat de iluminat potrivit pentru o varietate de spații atât interioare cât și exterioare

- 800 lm LED (înlocuitor pentru 1 x 16 W 2D), 1200 lm LED și 2000 lm LED (înlocuitor direct pentru 1 x 28 W 2D)
- Dispersorul mățuit asigură uniformitatea luminii și a efectului vizual
- Sigilat pentru a asigura un grad de protecție IP65, pentru aplicații exterioare
- Design robust, testat împotriva impacturilor IK08
- Opțional sunt disponibile 5 accesorii (tip ramă, ramă curbă, inel cu protecție vizuală, protecție vizuală cu grilă și grilă) și 4 culori (negru, alb, argintiu și crom)
- 2 Culori: alb (RAL 9003) și negru (RAL 9011)
- Opțional: Posibilitatea integrării fotocelulelor sau a senzorului de prezență pentru un plus de economie din punct de vedere energetic



800, 1200 și 2000 lumeni, până la 100 lm/W



50 000 ore durată de viață



Diametru 250 mm, 300 mm și 330 mm



Economisește până la 70% energie în comparație cu aparatele cu lampă 2D



Disponibil în varianta echipată cu kit de siguranță pentru 3 ore



Senzor de lumină sau senzor de prezență

Ideal pentru ...



Circulații și coridoare



Intrări și spații publice






Pasaje subterane



Scări

Informații despre sursa de lumină

- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) and 800 lm (10 W), până la 100 lm/W
- 4000 K, alb neutru LED
- Durata de viață 50 000 ore (@ L70, Ta 25 °C)
- CRI 80



Bezel trim BLK



Bezel trim WH



Bezel trim SIL



Bezel trim CHR



Eyelid trim



Eyelid grille trim




Grille trim

Distribuție luminoasă

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%



Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montaj pe perete sau tavan
- Rapid și ușor de instalat
- Potrivit pentru prindere BESA

Material/Finisaj

Corp: Policarbonat
 Dispersor: Policarbonat

Fotocelule și senzor de prezență integrate

Opțiunea cu fotocelule oferă lumina de la răsărit până la apus. (Nivel operare: 20lx ON, aprox. 30lx OFF). Senzorul de prezență asigură aprinderea luminii doar atunci când este necesar. Raza de acțiune a senzorului de prezență și durata acționării sunt ajustabile, cu ajutorul senzorului de lumină, pentru un nivel de lumină între 2 – 50lx.

Specificații

- Clasă electrică II
- IP65
- IK08
- Transformator certificat ENEC

www.thorneco.com

Ghid comandă

| Descriere | Greutate (kg) | WH | BLK | SIL |
|----------------------------------|---------------|----------|----------|-----|
| LARA LED 250 800 840 | 0.7 | 96666101 | 96666102 | |
| LARA LED 250 800 840 E3 | 0.9 | 96666103 | 96666104 | |
| LARA LED 300 1200 840 | 1.07 | 96666105 | 96666106 | |
| LARA LED 300 1200 840 E3 | 1.2 | 96666107 | 96666108 | |
| LARA LED 250 800 840 MWS | 0.7 | 96666109 | 96666110 | |
| LARA LED 250 800 840 MWS E3 | 0.9 | 96666111 | 96666112 | |
| LARA LED 300 1200 840 MWS | 1.07 | 96666113 | 96666114 | |
| LARA LED 300 1200 840 MWS E3 | 1.2 | 96666115 | 96666116 | |
| LARA LED 250 800 840 PC | 0.7 | 96666117 | 96666118 | |
| LARA LED 300 1200 840 PC | 1.1 | 96666120 | 96666119 | |
| LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM | 1.3 | 96628900 | | |
| LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM | 1.3 | 96630393 | | |
| LARA LED 330 1900 840 | 1.2 | 96629752 | | |
| LARA LED 330 1900 840 MWS | 1.2 | 96629754 | | |
| LARA LED 330 1900 840 E3 | 1.4 | 96629755 | | |
| LARA LED 330 1900 840 MWS E3 | 1.4 | 96629756 | | |
| LARA LED 330 1900 830 | 1.3 | 96629753 | | |

Accesorii

| | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| LARA BEZEL TRIM S 250 | 0.2 | 96666121 | 96666123 | 96630074 |
| LARA BEZEL TRIM L 300 | 0.2 | 96666122 | 96666124 | 96630073 |
| LARA BEZEL TRIM XL 330 | 0.3 | 96630071 | | 96630072 |
| LARA EYELID TRIM S 250 | 0.2 | | 96666125 | |
| LARA EYELID TRIM L 300 | 0.3 | | 96666126 | |
| LARA EYELID GRILLE TRIM S 250 | 0.2 | | 96666127 | |
| LARA EYELID GRILLE TRIM L 300 | 0.3 | | 96666128 | |
| LARA GRILLE TRIM S 250 | 0.2 | | 96666129 | |
| LARA GRILLE TRIM L 300 | 0.3 | | 96666130 | |
| LARA Tamperproof Screw Kit | 0.019 | | | 96628612 |

| Descriere | Greutate (kg) | WH | BLK | CHR |
|---------------------------------|---------------|----------|-----|----------|
| ★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250 | 0.2 | 96631590 | | 96631591 |
| ★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300 | 0.2 | 96631592 | | 96631593 |
| ★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330 | 0.3 | 96631594 | | 96631595 |

MWS: Senzor de prezență

BLK: negru; WH: alb; SIL: argintiu; CHR: crom

E3: kit de iluminat de siguranță echipat cu baterie pentru 3 ore

PC: celule foto

★ Nou



Cinci ani garanție