

Lara

Aplică LED IP65



Vă prezentăm aparatul de iluminat Lara

Echipat cu o varietate de accesorii, Lara este un aparat de iluminat potrivit pentru o varietate de spații atât interioare cât și exterioare

- 800 lm LED (înlocuitor pentru 1 x 16 W 2D), 1200 lm LED și 2000 lm LED (înlocuitor direct pentru 1 x 28 W 2D)
- Dispersorul mățuit asigură uniformitatea luminii și a efectului vizual
- Sigilat pentru a asigura un grad de protecție IP65, pentru aplicații exterioare
- Design robust, testat împotriva impacturilor IK08
- Opțional sunt disponibile 5 accesorii (tip ramă, ramă curbă, inel cu protecție vizuală, protecție vizuală cu grilă și grilă) și 4 culori (negru, alb, argintiu și crom)
- 2 Culori: alb (RAL 9003) și negru (RAL 9011)
- Opțional: Posibilitatea integrării fotocelulelor sau a senzorului de prezență pentru un plus de economie din punct de vedere energetic



800, 1200 și 2000 lumeni, până la 100 lm/W



Economisește până la 70% energie în comparație cu aparatele cu lampă 2D



50 000 ore durată de viață



Disponibil în varianta echipată cu kit de siguranță pentru 3 ore



Diametru 250 mm, 300 mm și 330 mm



Senzor de lumină sau senzor de prezență

Ideal pentru ...



Circulații și coridoare



Intrări și spații publice






Pasaje subterane



Scări

Informații despre sursa de lumină

- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) and 800 lm (10 W), până la 100 lm/W
- 4000 K, alb neutru LED
- Durata de viață 50 000 ore (@ L70, Ta 25 °C)
- CRI80



Bezel trim BLK



Bezel trim WH



Bezel trim SIL



Bezel trim CHR



Eyelid trim



Eyelid grille trim



Grille trim

Distribuție luminoasă

Lara 1200lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%



Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montaj pe perete sau tavan
- Rapid și ușor de instalat
- Potrivit pentru prindere BESA

Material/Finisaj

Corp: Policarbonat
 Dispersor: Policarbonat

Fotocelule și senzor de prezență integrate

Opțiunea cu fotocelule oferă lumina de la răsărit până la apus. (Nivel operare: 20 lx ON, aprox. 30 lx OFF). Senzorul de prezență asigură aprinderea luminii doar atunci când este necesar. Raza de acțiune a senzorului de prezență și durata acționării sunt ajustabile, cu ajutorul senzorului de lumină, pentru un nivel de lumină între 2 – 50 lx.

Specificații

- Clasă electrică II
- IP65
- IK08
- Transformator certificat ENEC

www.thorneco.com

Ghid comandă

Descriere	Greutate (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.07	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.07	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.3	96630393		
LARA LED 330 1900 840	1.2	96629752		
LARA LED 330 1900 840 MWS	1.2	96629754		
LARA LED 330 1900 840 E3	1.4	96629755		
LARA LED 330 1900 840 MWS E3	1.4	96629756		
LARA LED 330 1900 830	1.3	96629753		

Accesorii

LARA BEZEL TRIM S 250	0.2	96666121	96666123	96630074
LARA BEZEL TRIM L 300	0.2	96666122	96666124	96630073
LARA BEZEL TRIM XL 330	0.3	96630071		96630072
LARA EYELID TRIM S 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM L 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM S 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM L 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM S 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM L 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit	0.019			96628612

Descriere	Greutate (kg)	WH	BLK	CHR
★ LARA BEZEL TRIM CURVED S 250	0.2	96631590		96631591
★ LARA BEZEL TRIM CURVED L 300	0.2	96631592		96631593
★ LARA BEZEL TRIM CURVED XL 330	0.3	96631594		96631595

MWS: Senzor de prezență

BLK: negru; WH: alb; SIL: argintiu; CHR: crom

E3: kit de iluminat de siguranță echipat cu baterie pentru 3 ore

PC: celule foto

★ Nou



Cinci ani garanție