

Lara

Hublot plat



Plus stylée avec ses accessoires, Lara se personnalise selon les lieux

- Flux lumineux de 1200 lm et 2000 lm pour le remplacement des luminaires fluos
- Diffuseur opale pour un rendu homogène et un confort visuel accru
- Protection IP65 et résistance aux chocs jusqu'à IK08
- Esthétiques variées grâce aux accessoires : collerette, collerette incurvée, visière, visière ajourée et grille
- 4 couleurs : blanc (RAL 9003), noir (RAL 9011), gris (RAL 9007), et chrome
- Installation simple et rapide



1200, 2000 lm
et jusqu'à
90lm/W



Durée de vie
50 000 heures



Jusqu'à 70 %
d'économies
d'énergie par
rapport aux
lampes fluos



Diamètre : 300
et 330 mma



Protection
pour une
utilisation à
l'extérieur



Version avec
détecteur de
présence

Idéal pour ...



Couloirs et
circulations



Escaliers




Passages
souterrains




Bâtiments
intérieurs et
extérieurs

LARA LED 250	250
LARA LED 300	300
LARA LED 330	330




Photométrie



Lara 1200 lm

cd/klm ULOR : 50 %
DLOR : 50 %
LOR : 100 %



Informations LED

- 1200lm (13W), 2000lm (19W) efficacité jusqu'à 105lm/W
- LED blanc neutre 4000K
- Durée de vie 50000 heures (@L70, Ta 25°C)

Caractéristiques

- Classe électrique : II
- IP65
- IK08
- Driver certifié ENEC
- Température ambiante : -10%/+40°C

Installation/Montage

- Au mur ou au plafond
- Installation aisée et rapide
- Connecteur rapide avec repiquage possible

Matériaux/Finitions

Corps : polycarbonate
Diffuseur : polycarbonate opale

Données commerciales

Désignation	Poids (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 300 1200 840	1,07	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1,07	96666113	96666114	
LARA LED 330 2000 840	1,20	96629752		
LARA LED 330 2000 840 MWS	1,20	96629754		
Accessoires : à commander séparément				
LARA COLLERETTE L 300	0,20	96666122	96666124	96630073
LARA COLLERETTE XL 330	0,30	96630071		96630072
LARA VISIÈRE L 300	0,30		96666126	
LARA VISIÈRE AJOURÉE L 300	0,30		96666128	
LARA GRILLE L 300	0,30		96666130	
LARA Vis antivandales	0,019			96628612

BLK : noir ; WH : blanc ; SIL : gris ; CHR : chrome (sur demande)
MWS : détecteur de présence

Détecteur de présence et de luminosité

Optez pour LARA avec détecteur à micro-ondes et il s'allumera lorsqu'une présence est détectée. Réglez la sensibilité (de 10 % à 100 %) et la temporisation à votre guise (de 5 s à 30 min). Activez le capteur de lumière du jour pour des éclaircissements entre 2 et 50 lux.